- 1. Убедитесь, что роутер подключен к электричеству, а сетевой кабель СКТВ подключен в порт под номером «1» - это WAN порт роутера.
- 2. Подключитесь к Wi-Fi сети роутера (Имя сети и пароль указаны на обратной стороне роутера) или подключите ПК кабелем, который идет в комплекте, от любого порта LAN
- 3. Откройте браузер и перейдите по адресу http://192.168.88.1
- Введите логин и пароль для входа в настройки роутера.
  Логин по умолчанию: admin
  Пароль по умолчанию не установлен (оставьте поле пустым)

	🕅 πικrοτικ
RouterOS	
You have connected to a router. Administrative access only. If this device is not in your possession, please contact your local network	administrator.
Login: admin	
Password: Login	
Winbox Graphs License Help	© mikrotik

- 5. Перейдите в раздел «Quick Set»:
- Выберите режим работы «Home AP»;
- В поле «Address Acquisition» выберите «PPPoE»
- В полях «PPPoE User» и «PPPoE Password» введите «Имя пользователя» и «Пароль» из договора с компанией СКТВ.

	demo.mt.lv	Tx:933 bps Rx:36.6 kbps	😙 Safe Mode 🌎 🥐 Quick Set	WebFig Terminal
				Home AP VQuick Set
	Inactive			ĺ
▼ Internet				
Address Acquisition	Ostatic OAutomatic PPPoE			
PPPoE User	SKTV			
PPPoE Password				
PPPoE Service Name	•			
PPPoE Status				Reconnect
IP Address				
Gateway				
MAC Address	DC:2C:6E:98:76:0F			
Firewall Router				
MAC Server				
MAC Winbox				
Discovery				
✓ Local Network				
IP Address	0.0.0.0			
Netmask	255.255.255.0 (/24)			

- Нажмите «Apply Configuration».
- В поле «Network Name» введите название вашей будущей беспроводной сети или оставьте без изменений;
- В поле «Band» выберите «2GHz-B/G/N»;
- В поле «Country» выберите «Russia»;
- В поле «WiFi Password» укажите пароль на подключение к вашей беспроводной сети (минимум 8 символов);
- Снимите галочку «Hide»
- Нажмите «WPS Accept».

		demo.mt.l	v			Tx:804 bps Rx:18.7 kbps	🕈 Safe Mode	•	Quick Set	WebFig	Termina
										Home AP	~ ~ <b>(</b>
VPN Address	d7240f566244.sn.my	metname.net									
									Check For Updat	Reboot	Reset Config
											Pass
											Apply Config
Wireless											
Network Name	MikroTik										
Frequency	2412	∽ MHz									
Band	2GHz-B/G/N V										
Country	russia	~									
MAC Address	DC:2C:6E:98:76:10										
Use Access List (ACL)											
WiFi Password	▲ 12345678	🗌 Hide									
				WPS Accept	]						
Guest Wireless Net	work										
Guest Network	•										
Local Clients											
Name	MAC Address	Last IP U	ptime	Signal Strength							

Готово! Проверяйте подключение к интернету и подключайтесь к Wi-Fi!