1. На пульте нажимаем клавишу «Menu».

2. В появившемся меню в левом столбце выбираем пункт «Канал» и нажимаем на пульте «ОК».

$\sim$	Канал			^
$\bigotimes$	Управление	каналами	Вво	д
	Избранное		Вво	д
	Страна		Pocc	ия
	Антенна		Кабе	ль
зооражение	Автопоиск		Вво	А
Звук	Ручной поис	ж ЦТВ	Вво	А
Канал	Ручной поис	ж АТВ	Вво	А
Время	LCN		Вкл	
				~

3. Кнопками «Стрелка вниз» спускаемся до пункта «Антенна» и нажимаем на пульте «ОК».

$\sim$	Канал	
$\bigcirc$	Управление каналами	Ввод
	Избранное	Ввод
	Страна	Россия
	Антенна	Кабель
Ізображение	Автопоиск	Ввод
Звук	Ручной поиск ЦТВ	Ввод
Канал	Ручной поиск АТВ	Ввод
Время	LCN	Вкл.
Настройка		

4. В появившемся подменю выбираем «Кабель» и нажимаем на пульте «ОК».

$\sim$	Канал	^
$\odot$	Управление каналами	Ввод
	Избранное	Ввод
	Страна	Россия
	Антенна	Кабель
1зображение	Автопоиск	Эфир
Звук	Ручной поиск ЦТВ	Кабель
Канал	Ручной поиск АТВ	Ввод
Время	LCN	Вкл.
Настройка		~
¢.	Перемес. Епter Вход	Exit Выход Мели Наза

5. Поднимаем указатель до пункта «**Страна**», нажимаем «**ОК**», выбираем «**Россия**» и снова жмем «**ОК**».

$\sim$	Канал	^
$\odot$	Управление каналами	Ввод
	Избранное	Ввод
	Страна	Россия
	Антенна	Россия
зображение	Автопоиск	Турция
Звук	Ручной поиск ЦТВ	Дания
Канал	Ручной поиск АТВ	Норвегия
BDOMO	LCN	Вкл.
Бреми		~

6. Спускаемся до пункта **«Автопоиск»**, расположенного ниже пункта **«Антенна»** и нажимаем на пульте клавишу **«ОК»**. В появившемся меню выбираем пункт **«ЦТВ»** (Цифровое телевидение) и вновь нажимаем клавишу **«ОК»** на пульте.

	Канал - Автопоиск			
$\bigotimes$	Bce		Вво,	ц
	ЦТВ		Вво,	ц
	АТВ		Вво	д
Изображение				
Звук				
Канал				
Время				
Настройка				~
	Перемес.	Enter Bxog	Exit Выход	Menu Назад

7. Далее в пункте «Режим поиска» выбираем «Полный поиск».

	Канал - Автопоиск	~
$\bigcirc$	Режим поиска	Полный поиск
	ID сети	Auto
	Частота (KHz):	Auto
ображение		Начало
Звук		
Канал		
Время		
00700000		$\sim$

8. После выбираем пункт «Начало», жмем «ОК».

$\mathbf{O}$	Канал - Автопоиск	<u>^</u>
	Режим поиска	Полный поиск
	ID сети	Auto
	Частота (KHz):	Auto
бражение		Начало
Звук		Пачало
Канал		
Время		
		×

9. На появившийся вопрос «Вы уверены?», отвечаем «ОК».

	Канал	- Автопои	СК	
$\bigcirc$	Режим	поиска		Полный поиск
	ID сети			Auto
	Част	Coof	бщение	Auto
		Вы ув	ерены?	
тзооражение				Начало
Звук		ОК	Отмена	
Канал				
Время				

10. После всех выполненных действий, начнется процесс поиска телеканалов. Вам необходимо дождаться, пока строка **«Процесс»** заполнится целиком, и отобразятся «100%».

	АТВ-каналов:	0
	ЦТВ-каналов:	0
	Найдено радиостанций:	0
	Каналов данных:	0
тзображение		
Звук	298000 KHz	
Канал	Кабель	43%
Время	Процесс :	4376
Настройка		
		Exit Выхо
	Автопоиск	
$\odot$	Автопоиск АТВ-каналов:	0
	Автопоиск АТВ-каналов: ЦТВ-каналов:	0 0 0
	Автопоиск АТВ-каналов: ЦТВ-каналов: Найдено радиостанций:	0 0 0 0



Поздравляем, всё готово!