1. На пульте телевизора нажмите клавишу «SOURCE»:



2. Выберите тип цифрового телевидения: DVB-C.



- 3. Нажмите «ОК» на пульте.
- 4. Войдите в меню телевизора, нажав кнопку «MENU»:



5. В разделе «Канал» выберите пункт «Автонастройка», подтвердите «ОК».

12 Mar	a The	
	Автонастройка	
ЭКРАН	Ручная настройка кабельного ТВ Ручная настройка аналогового ТВ	
ЗВУК время	Редактирование программ Информация о сигнале Информация по CI	
ጵ опции 🌀 Блок	Обновление ПО (USB)	Planas tear of the protective tear and the the frame leaves are protective tears and the protective tears and the from the centre results at the may
	🛲 НАЗАД 🐢 Выбор	OK OK

- 6. Задайте параметры автоматического поиска каналов, как указано ниже:
- Тип сканирования: сетевое;
- Частота: **354000**;
- Идентификатор: авто;
- Скорость: 7000.

 Задайте тип настройки «ЦТВ», затем выберите страну «Россия». Если после настройки каналы идут не по порядку, то запустите поиск заново и выберите на этом шаге Германию или Бельгию.



8. Дождитесь окончания поиска.

Н	астройк	а канала	
63 %	Freq	506.0	(OT

- 9. После окончания поиска выйдите из меню.
- 10. Для вывода на экран списка каналов Вы можете нажать клавишу «**CH LIST**» на пульте телевизора.



Поздравляем, всё готово!