- 1. На пульте нажмите Menu.
- 2. Выберите пункт Канал (значок спутниковой антенны).



3. Далее Антенна \rightarrow Кабель \rightarrow OK.

Канал	
Антенна	Кабель
Страна	
Автонастройка	
Настройка вручную	
Тип телегида	Samsung
Передача списка кан.	
Точная настройка	

	Канал		Rufe
	Антенна	Антенна	метод
\odot	Страна	🗸 Кабель	Телев
1	Автонастройка		
6	Настройка вручную		
La			

4. В этом же окне нажмите Автонастройка → Автонастройка.

	Канал		Пои
	Антенна	Кабель	coxp
\odot	Страна		• Ав • Ка
	Автонастройка		
	Настройка вручную		
	Тип телегида	Samsung	
	Передача списка кан.		
?	Точная настройка		

11			-
		Автонастройка	Параме
		Автонастройка	автонас
	\odot	Кабельные параметры поиска	сохран
			I LI
			11
	Ô		
	2		DI
			D

5. Нажмите Пуск.



6. В таблице выберите ячейку **Цифровое** или **Кабельное и цифровое** и нажмите Далее. <u>Настройка цифровых и аналоговых каналов</u>

Установка	параметров поиск	а для автонаст	ройки.	
	Цифр. и аналог	Цифровые	Аналоговые	
Антенна	*D	nc'ko		Предыдущ
Кабель	• 🗠	oc,ne		Далее
				Отмена

Настройка только цифровых каналов

:57 1°C		1	-	1	Tel
A	втонастро	йка			
	Установка і	параметров поиск	а для автонаст	ройки.	
		цифр. и аналог.	Цифровые	Аналоговые	Contraction of the local division of the loc
	Антенна				Предыдущ.
	Кабель		•	•	Далее
		SOP	OTK		Отмена
		ОРЬЕ ПРИБІ х Рогозина зими бизнест	ЫЛ ВИЦЕ-І – встречи иенами, а	С руководство также о	ГОЗИН рм Приморья,
1	ALLIA				

7. Выберите режим поиска Полный и нажмите Далее.



втонастройка			
Настройка параметров	поиска кабельны	х каналов.	
Режим поиска	Полный	Установите режим поиска с помощью	Сброс
Сеть	Авто	кнопок вверх/вниз.	Предыдущ
Идентиф. сети			Далее
Частота	P KHz	KO: `	Отмена
Модуляция ПЕДАГОГ НАЧАЛЬНЫХ	64 QAM х классов в арт	ЕМЕ СТАЛА ЛУЧШЕЙ ПО	о профессии
Скорость твредачие	учителькя/аг	о конкурса Юлии	Калмыков

8. Подождите, пока телевизор ищет каналы.

				-	
1дет поиск каналов с	помощью	функции	автонастро	йки	
746 MHz			C		
		81%			
Цифровые	205				
- TB	204				Стоп
- Радио	1				
- Данные/др.	0			THE REAL PROPERTY AND INC.	
				AT A LONG THE PROPERTY OF A LONG THE PROPERTY	



9. Когда на экране будет написано «Автонастройка завершена», нажмите ОК.

Поздравляем, всё готово!